

## Print-Transformatoren





**Eingang** 230V

**Ausgang** siehe Tabelle

**Leistung** 16 VA



Transformator nach EN61558-2-6  
Nennfrequenz 50-60Hz  
Leistungsangaben entsprechen T40/E  
Lötstifte für Leiterplattenbestückung 0,8mm Ø  
mit zusätzlicher [Schraubbefestigung](#) lieferbar



Pin 4 nicht bestückt (Kodierung)

1	
<b>Leistung</b>	<b>16 VA</b>
<b>Höhe c</b>	42 mm
<b>Kupfergewicht</b>	90 g
<b>Gesamtgewicht</b>	420 g
<b>U<sub>0</sub> - Faktor</b>	1,23
1 1x 6V	SV-00193
2 1x 9V	SV-00194
3 1x 12V	SV-00195
4 1x 15V	SV-00196
5 1x 18V	SV-00197
6 1x 24V	SV-00198
7 2x 6V	SV-00059
8 2x 9V	SV-00060
9 2x 12V	SV-00061
10 2x 15V	SV-00062
11 2x 18V	SV-00063
12 2x 24V	SV-00064

Sonderspannungen und/oder andere Bestückungen sind kurzfristig lieferbar

Technische Änderungen vorbehalten.

Stand: 11/05

Die Leistungswerte sind Richtwerte. Durch die Wahl anderer Werkstoffe, Betriebsfrequenz bzw. Umgebungsverhältnisse kann sich eine Verschiebung nach der einen oder anderen Seite ergeben.